

RA-3000

Siłowniki serii RA-3000 są oferowane w wersjach do sterowania przyrostowego opcjonalnie ze sprzężeniem zwrotnym oraz do sterowania proporcjonalnego. Są wyposażone w fabrycznie kalibrowane wyłączniki ciśnieniowe – zapewniające nieprzekraczanie nominalnych nacisków. Siłowniki te są oferowane z trzema wartościami nacisku nominalnego: 1600N, 1800N oraz 3000N. Przeznaczone są do współpracy z zaworami kołnierзовymi JC zgodnie z podanymi ciśnieniami domykania. Oferowane są opcje wyposażenia fabrycznego obejmujące: potencjometr 2 kW, wyłączniki krańcowe oraz pokrętko napędu ręcznego.

Cechy

- Współpraca z zaworami: VG8000, VG9000
- Wyposażone w silniki synchroniczne z wyłącznikami ciśnieniowymi
- Specjalne szybkozłączce montażowe
- Pozycjoner z regulowanym punktem startowym, szerokością zakresu i rodzajem akcji (wprost / rewers)
- Aktywny sygnał sprzężenia zwrotnego - 0...10 VDC - w modelach proporcjonalnych
- Opcjonalne wyłączniki krańcowe oraz sygnał sprzężenia zwrotnego 2 kΩ
- Opcjonalne pokrętko napędu ręcznego



Tabela doboru typu

Kod modelu	Napięcie zasilania	Sterowanie	Siła nacisku	Skok nominalny	Klasa ochrony	Wyłączniki krańcowe	Potencj. 2 kΩm	Napęd ręczny
------------	--------------------	------------	--------------	----------------	---------------	---------------------	----------------	--------------

RA-3041-7126	24 V	0-10 V	1600 N	13 mm	IP54	-	-	-
RA-3141-7126		Tak				Tak		
RA-3000-7126		-				-		
RA-3003-7126		3-punktowe				Tak	Tak	-
RA-3103-7126						Tak	Tak	
RA-3000-7127	230 V		3-punktowe	-		-		
RA-3003-7127		Tak		Tak		-		
RA-3103-7127				Tak		Tak		
RA-3041-7226	24 V	0-10 V	1800 N	25 mm		Tak	-	-
RA-3141-7226		-				Tak		
RA-3000-7226		-				-		
RA-3003-7226		3-punktowe				Tak	Tak	-
RA-3103-7226						Tak	Tak	
RA-3000-7227	230 V		3-punktowe	-		-		
RA-3003-7227		Tak		Tak		-		
RA-3103-7227				Tak		Tak		
RA-3041-7326	24 V	0-10 V	3000 N	42 mm		Tak	-	-
RA-3141-7326		-				Tak		
RA-3000-7326		-				-		
RA-3003-7326		3-punktowe				Tak	Tak	-
RA-3103-7326					Tak	Tak		
RA-3000-7327	230 V		3-punktowe	-	-			
RA-3003-7327		Tak		Tak	-			
RA-3103-7327				Tak	Tak			